



## Модем HUAWEI E1550

Техническое описание:

1.

Описание	
Стандарты	HSDPA/UMTS (3G) GSM/GPRS/EDGE
Частоты	HSDPA/UMTS 2100MHz: 1920MHz~1980 MHz/2110MHz~2170 MHz(Uplink/Downlink) GSM/GPRS/EDGE 900MHz: 880MHz~915MHz/925MHz~960 MHz(Uplink /Downlink) GSM/GPRS/EDGE 1800MHz: 1710MHz~1785MHz/1805MHz~ 1880MHz (Uplink/Downlink) GSM/GPRS/EDGE 1900MHz: 1850MHz~1910MHz/1930MHz~ 1990MHz(Uplink/Downlink)
Интерфейс	Micro SD card slot с поддержкой USB 2.0 Full Speed
	Индикатор состояния USB-модема
	компактные размеры (форм фактор модели E1550 70 x25x12 мм)
	SIM/USIM card

Описание	
Скорость передачи данных	GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: UL 26.8kbps/DL 53.6kbps EDGE: UL 118.4kbps/DL 236.8kbps UMTS CS: UL 64kbps/DL 64kbps UMTS PS: UL 384kbps/DL 384kbps UL UMTS/DL HSDPA: UL 384kbps/DL 3.6Mbps
SMS	Поддерживается отправка/приём сообщений
ПО	Автоустановка
Системные требования	Стандартный USB интерфейс Процессор: Pentium 500MHz или выше Оперативная память: 128MB RAM или выше Жесткий диск: не менее 50MB Операционная система: Windows 2000 and Windows XP Разрешение экрана: 800*600 pixels or above (1024*768 is recommended)

Поддержка операционных систем:



Операционная система Windows 2000 (SP4 или выше), WindowsXP (SP2 или выше), Windows Vista, операционные системы линейки Macintosh. (Power Book: 10.3.7-10.5.2, Intel Book: 10.4.4-10.5.2 )

### Порядок действий по подключению устройства


I. Вставьте Sim-карту в устройство.

II. Вставьте гнездо карты в Модем

#### Соединение Модема с компьютером

**Примечание:** Сначала включите компьютер. Затем подсоедините Модем к компьютеру. В противном случае процедура нормальной установки Модема может быть нарушена.


**Подключите Модем к USB-выходу компьютера.**

Операционная система автоматически обнаруживает и распознает новое оборудование и отображает значок  на панели задач рабочего стола компьютера, тем самым показывая, что Модем E1550 успешно соединен с компьютером.

## Установка программного обеспечения «МегаФон Модем»


1. Соедините Модем с компьютером.
2. Мастер установки автоматически начнет свою работу. Если мастер установки не отвечает, дважды щелкните файл AutoRun.exe в папке драйверов, чтобы установить Менеджер E1550 в ручном режиме.
3. Следуйте инструкциям для установки Менеджера E1550.

**Внимание:** Не отключайте Модем E1550 во время процедуры установки.

Если установка была произведена успешно, на рабочем столе появится значок  быстрого доступа.

### Извлечение Модема

**Внимание!** Для удаления Модема воспользуйтесь функцией безопасного извлечения устройств ОС Windows.

Дважды щелкните значок  на панели задач; появится подсказка «Безопасное извлечение устройства».

Выберите пункт «Запоминающее устройство USB Huawei», чтобы отключить его.

Следуя подсказке, отключите Модем.

### Особенности:

1. На данном модеме установлено **новое** программное обеспечение. Т.о. если на ПК уже есть ПО, которое было установлено для работы с модемом E220, E160G или E156G, то его необходимо деинсталлировать и установить новое.
2. Компактный размер. Не требуется использование USB-кабеля.
3. Существует разъем для карты памяти Micro SD (в комплекте карта памяти не поставляется).
4. Отдельная функция меню запроса баланса. Совершается либо с помощью предустановленной USSD команды, либо при самостоятельном вводе запроса.