



---

## **Инструкция по обновлению программного обеспечения «USB-модем «Билайн»» модемов модели ZTE MF823**





## Содержание

1. Предназначение программы.....	1
2. Инструкция по использованию программы.....	2

### 1. Предназначение программы

Программа загрузки (Download Tool) работает только на ОС Windows XP (SP3)/ Vista/ 7/ 8 и предназначена для обновления программного обеспечения модемов «ZTE».

**С помощью данной версии программы, можно обновить программное обеспечение «USB-модем «Билайн»» модема торговой марки «Билайн» производства «ZTE Corporation» ZTE MF823 до версии:**

**Версия ПО (WEB UI): WEB\_BLERUSMF823V1.0.0B03**

**Версия ПО устройства: BD\_MF823HDV1.0.0B03**

USB-модем «Билайн»

Билайн®

Русский SIM установлена

Beeline 4G(LTE) T-Mobile

Сообщения 0/100	Подключение Продолжительность: 00:00:00 Получение: 0 бит/с Отправка: 0 бит/с	Личный кабинет
Контакты 4	Проверить баланс	Настройки
	Управление услугами	Помощь



## ВНИМАНИЕ!

Данная версия программы предназначена только для обновления программного обеспечения «USB-модем «Билайн»» ZTE MF823 и НЕ может быть использована для обновления программного обеспечения других модемов.

Возврат на предыдущую версию ПО невозможен!


## 2. Инструкция по использованию программы

1. Запустите компьютер и правильно подключите к нему модем торговой марки «Билайн» производства «ZTE Corporation» ZTE MF6823. В случае, если модем впервые подключен к компьютеру, дождитесь, пока компьютер завершит установку драйверов модема.

2. Запустите **программу обновления** Download Tool версии


**MF823WEBDL\_B03.exe**

Если Вы правильно подключили модем к компьютеру, через несколько секунд откроется следующее окно:






Будет произведен поиск оборудования, по завершении которого, появится сообщение о готовности к обновлению программного обеспечения.



3. Нажмите кнопку для загрузки версии встроенного программного обеспечения.


Начнется обновление программного обеспечения модема, процедура займет 10-20мин.



**Внимание!!! Во избежание серьезных повреждений модема, в течение операции обновления ПО модема запрещается:**

- 1.Выключать компьютер.
- 2.Извлекать модем из компьютера.
- 3.Запускать другие программы или приложения.
- 4.Закрывать программу обновления.

4. Дождитесь завершения процедуры обновления программного обеспечения и нажмите «OK» для закрытия программы.



5. После завершения обновления программного обеспечения модема необходимо переустановить программное обеспечение модема на компьютере.

Для этого выполните следующие действия:

1. Отключите модем от компьютера.
2. Деинсталлируйте программное обеспечение модема с компьютера.
3. Перезагрузите компьютер.
4. Согласно «Руководство пользователя», установите программное обеспечение модема и продолжите эксплуатацию.